











El ancla de zona alimentado externamente con batería de respaldo para localización de activos equipados con trackers de etiqueta Bluetooth en una zona dedicada. El ancla de zona escanea continuamente cuando está alimentado por la red.

130×72×36 mm
212 g

-  Instalado en una ubicación fija
-  Escanea trackers de etiqueta Bluetooth Low Energy
-  NB-IoT
-  LTE-M
-  Europa y Norteamérica
-  Batería de respaldo
-  IP67
-  Retardante de llama
-  IK 09
-  Alimentado por red

Conectividad

NB-IoT y LTE-M

- Transceptor eficiente energéticamente
- Antena omnidireccional interna
- Comunicación bidireccional
- Bandas NB-IoT y LTE-M: Europa/Norteamérica
- Recuperación de datos
- Actualización de firmware remota (NB-IoT y LTE-M)

Plan de conectividad

- El TRACK 1105 viene con el plan de conectividad extendido

Bluetooth Low Energy (BLE)

- Bluetooth Low Energy 5.0
- Actualización de firmware por aire (BLE)

Activación y montaje

- Manual de activación
- Orificios 7x9 mm ($\frac{9}{32} \times \frac{23}{64}$ in) para tornillos o remaches. 115 mm ($4\frac{17}{32}$ in) de distancia entre los centros de los orificios de montaje.
- Las instrucciones para montar el dispositivo están disponibles en el centro de documentación de Sensolus.

Mecánica y diseño

Antenas

Todas las antenas son internas

Dimensiones

130x72x36 mm
(5 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{53}{64}$ x 1 $\frac{27}{64}$ in)

Peso

218 gramos (7,68 oz)

Color

Blanco

Carcasa

- PBT/PC 29 TM-Z2 FR UV LS
- Retardante de llama
- Estabilizado UV

Fuente de alimentación

- 220-230 V Europa
- 110-115 V Norteamérica
- Longitud del cable de alimentación 2 metros

Batería de respaldo

Vida útil de la batería de respaldo al escanear

Utilice la calculadora de batería Sensolus para evaluar la vida útil de la batería de respaldo, que varía según el caso de uso específico.

Certificaciones

Regulatorio

- CE
- FCC
- IC

Ambiental

Choque por caída en progreso

Resistencia al agua y al polvo

IP67

Resistencia al impacto

IK09

Choque por caída y vibración

EN 60068

Temperatura de funcionamiento

-20°C a 60°C
(-4°F a 140°F)*

Las especificaciones respecto a la temperatura de funcionamiento dependen de la aplicación, las circunstancias de instalación y factores ambientales como la exposición al sol. Para más información, por favor contacte con Sensolus. La vida útil de la batería puede verse afectada cuando los dispositivos funcionan durante períodos prolongados en los extremos de este rango.

- Firmware cifrado AES
- La actualización de firmware solo permite imágenes de firmware firmadas

Características de la batería de respaldo

- Paquete de baterías reemplazable por el usuario (Li-SoCl₂)
12.000 mAh
- 2,94 gramos (0,1037 oz) de litio

Bluetooth 5.0

ID de declaración D068598

Seguridad eléctrica

EN 62368-1

Interacción del usuario

Activación del dispositivo

Activación magnética

Sincronizar ajustes remotos

- Instantáneo: Activación magnética
- Periódico: No se requiere interacción del usuario

Retroalimentación LED

Retroalimentación LED verde y roja en el dispositivo

Servicios de gestión

Diagnósticos

- Predicción de vida útil de la batería
- Consumo de energía detallado
- Diagnósticos de geolocalización
- Instalación
- Calidad de comunicación

Gestión

- Actualizaciones de firmware remotas por NB-IoT, LTE-M y BLE
- Configuración remota
- Localización de ancla de zona con la aplicación móvil Sensolus

Servicios de aplicación

- Escaneo de tracker de etiqueta Bluetooth
- Actuar como baliza geográfica gestionada

Escaneo de seguimiento de etiquetas

- Escaneo de tracker de etiqueta Bluetooth
- Actuar como baliza geográfica gestionada

Consulte con Sensolus cuando sea necesario escanear más de 2.000 trackers de etiqueta Bluetooth a la vez

Configuración del firmware

Configuraciones de escaneo de tracker de etiqueta Bluetooth

- Intervalo de escaneo y envío
- Umbral de escaneo RSSI del tracker de etiqueta Bluetooth
- Filtrar trackers de etiqueta Bluetooth escaneados por UUID

Usar como baliza geográfica

Habilitado o deshabilitado

Seguridad

- Claves de cifrado únicas por dispositivo
- Cifrado de carga útil de extremo a extremo ChaCha 20
- Firmware cifrado AES
- La actualización de firmware solo permite imágenes de firmware firmadas

Accesorios

El ZA 3510 no se envía con un adaptador de corriente. Sensolus tiene adaptadores de corriente para la UE, Reino Unido y EE. UU.

- ADPT 8500 EU - Adaptador de corriente ZA 3510 versión UE
- ADPT 8501 UK - Adaptador de corriente ZA 3510 versión Reino Unido
- ADPT 8502 US - Adaptador de corriente ZA 3510 versión EE. UU.