

Tracker-Aktivierung

Tracker werden nicht aktiviert geliefert, um den Batterieverbrauch vor der tatsächlichen Inbetriebnahme zu vermeiden. Der Tracker ist ein Einmalaktivierungsgerät: Sobald er aktiviert ist, kann er nicht wieder deaktiviert werden.

Der Aktivierungsstatus kann durch Suchen des Geräts im Sensolus-Portal anhand der Seriennummer des Geräts überprüft werden. Um den Tracker effektiv nutzen zu können, muss er mit der folgenden Methode aktiviert werden:

<p>1</p>   <p>Drücken Sie die Aktivierungstaste und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Sie können ein Klicken hören oder fühlen, wenn die Taste tatsächlich gedrückt wird. Dafür können Sie auch den stumpfen Rücken eines Stifts oder Bleistifts verwenden.</p>	<p>2</p>   <p>Die rote LED blinkt 10 Sekunden lang, um zu bestätigen, dass die Aktivierungssequenz beginnt.</p>	<p>3</p>   <p>Sobald die Aktivierungssequenz abgeschlossen ist, gibt das Gerät ein zweites Mal 5 Sekunden lang LED-Blinksignale aus, um den Abschluss der Aktivierungssequenz anzuzeigen.</p>	<p>4</p>  <p>Nach der Aktivierung und während des normalen Betriebs leuchtet die LED nicht.</p>
--	--	--	---

Die Aktivierung des Trackers erfolgt vorzugsweise an einem Ort mit Wi-Fi-Netzwerken, was es einfacher macht zu bestätigen, dass eine erste Wi-Fi-Standortauflösung nach der Aktivierung erfolgreich war.

Die Plattformabonnentkosten für den Tracker beginnen mit der ersten Aktivierung oder spätestens sechs Monate nach dem Versanddatum.

Im (Ausnahme-)Fall, dass die Aktivierungssequenz nicht innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen werden kann (z. B. in Gebieten ohne Netzabdeckung des Kommunikationsanbieters), verwendet das Gerät eine temporäre Backoff-Strategie, um das Entleeren der Batterie zu vermeiden (2 x 30 Minuten, 12 Stunden und dann 24 Stunden). Das bedeutet, dass die Reaktionsfähigkeit der Rückmeldung bei diesem Problem möglicherweise reduziert ist.

Montage des Trackers auf dem Asset

Richtlinien zur Montage des Trackers finden Sie [hier](#).

Empfohlene Geräteausrichtung

Für eine optimale Batterienutzung befolgen Sie bitte die folgenden Empfehlungen zur Gerätemontageausrichtung:

Empfohlen



Akzeptabel



Nicht empfohlen



Installationshinweise



Vermeiden Sie, die Sicht des Trackers mit Metall- oder Kohlefaserwänden zu blockieren. Diese schwächen oder blockieren die Hochfrequenzsignale.



Den Tracker so hoch wie möglich am Asset platzieren, um eine gute Netzabdeckung zu gewährleisten.



Sicherstellen, dass die Montagefläche eben und sauber ist, für eine starke und dauerhafte Verbindung.



Den Tracker nicht auf Teilen installieren, die häufigen Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.



Den Tracker nicht an einem Ort platzieren, an dem sich Wasser ansammeln kann.



Wenn das Asset in einer rauen Umgebung eingesetzt wird, kann der Tracker an einem geschützten Ort platziert werden, jedoch niemals mit Metall oder Kohlefaser über dem Tracker.