

## Trackeractivering

Trackers worden niet geactiveerd geleverd, om batterijverbruik te voorkomen vóór de daadwerkelijke inzet. De tracker is een eenmalig activeerapparaat: eenmaal geactiveerd kan hij niet meer worden gedeactiveerd.

De activeringsstatus kan worden geverifieerd door het apparaat op te zoeken in het Sensolus-portaal aan de hand van het serienummer. Om de tracker effectief te kunnen gebruiken, moet deze worden geactiveerd met de volgende methode:

<p><b>1</b></p>  <p>Druk op de activeringsknop en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt. U kunt een klik horen of voelen wanneer de knop effectief is ingedrukt. Hiervoor kunt u ook de stompe achterkant van een pen of potlood gebruiken.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>De rode LED knippert 10 seconden om te bevestigen dat de activeringssequentie wordt gestart.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Zodra de activeringssequentie is voltooid, geeft het apparaat een tweede keer 5 seconden lang LED-knipperingen af om de voltooiing van de activeringssequentie aan te geven.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Na activering en tijdens normaal gebruik licht de LED niet op.</p>
--	---	---	---

De activering van de tracker gebeurt bij voorkeur op een locatie waar Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn, wat het gemakkelijker maakt om te bevestigen dat een eerste Wi-Fi-locatiebepaling na activering geslaagd is.

De platformabonnementskosten voor de tracker beginnen bij de eerste activering, of uiterlijk zes maanden na de verzenddatum.

In het (uitzonderlijke) geval dat de activeringssequentie niet binnen 3 minuten voltooid kan worden (bijvoorbeeld in gebieden zonder dekking van de communicatieprovider), zal het apparaat een tijdelijke back-off-strategie hanteren om de batterij te sparen (2 x 30 minuten, 12 uur en daarna 24 uur). Dit betekent dat de terugkoppelingsrespons mogelijk verminderd is wanneer dit probleem zich voordoet.

## Montage van de tracker op het asset

Richtlijnen voor het monteren van de tracker zijn [hier](#) te vinden.

## Aanbevolen apparaatoriëntatie

Voor optimaal batterijgebruik, volg de onderstaande aanbevelingen voor de montageoriëntatie van het apparaat:

Aanbevolen



Acceptabel



Niet aanbevolen



## Installatieadvies



Vermijd het blokkeren van het zicht van de tracker met metalen of koolstofvezelmuren. Deze verzwakken of blokkeren de radiofrequentiesignalen.



Plaats de tracker zo hoog mogelijk op het asset om een goede netwerkdekking te garanderen.



Zorg ervoor dat het montageoppervlak vlak en schoon is, voor een sterke en duurzame verbinding.



Installeer de tracker niet op onderdelen die regelmatig schokken of trillingen ondervinden.



Vermijd het plaatsen van de tracker op een plek waar water kan ophopen.



Als het asset wordt gebruikt in een ruwe omgeving, kan de tracker op een beschermde locatie worden geplaatst, maar nooit met metaal of koolstofvezel boven de tracker.